


ВКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОИСКА

Производится на сайте www.zanoza.pro в вашем личном кабинете на странице с картой.

[Личный кабинет](#) → [Карта](#)



Теперь в ближайший сеанс связи вашего поискового устройства ZANOZA эти настройки вступят в силу.



ВЫБОР ТАРИФА

Менять тарифы Вы можете неограниченно на сайте www.zanoza.pro в Вашем личном кабинете.

[Личный кабинет](#) → [Мои устройства и тарифы](#)



Внимание! Самостоятельная замена источников питания запрещена. Это опасно и снимает устройство с гарантии. Не разбирать.

НАСТРОЙКА SMS

Вам необходимо указать номер мобильного телефона, на который Вы хотите получать SMS-сообщения. Сделать это можно на сайте www.zanoza.pro в Вашем личном кабинете. [Личный кабинет](#) → [Мои устройства и тарифы](#)



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Устройство ZANOZA
2. Руководство пользователя
3. Скотч-крепление
4. Гарантийный талон
5. Заводская упаковка

☎ **8 800 700 60 51** | www.zanoza.pro
звонок по России бесплатный

Производитель:
ООО «Поисковый стандарт»
390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А стр. 3,
тел.: +7 (4912) 77-80-84



Руководство пользователя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



1. Габаритные размеры 90 мм x 60 мм x 20 мм
2. Влаго- и пылезащищенность по стандарту IP67
3. Встроенный GSM-радиомодуль 900/1800 МГц
4. Встроенный GPS-приемник
5. Точность определения координат по GPS: с точностью до 2,5 м
6. Точность определения местоположения по технологии LBS GSM: до 500 м в городе, 0,5-30 км вне города
7. Встроенный литиевый элемент питания класса «люкс». 4500 мАч. 3,6 В

3 ПРОСТЫХ ШАГА ДЛЯ РАБОТЫ

Если вы уже зарегистрировались на сайте
www.zanoza.pro

1 Зайдите на сайт

www.zanoza.pro под своим логином и паролем

[Зарегистрироваться](#) [Тестовый вход](#)

Запомнить [Забыли пароль?](#)

(правый верхний угол сайта www.zanoza.pro)

2 Добавьте ZANOZA

во вкладке [Личный кабинет](#) →
[Мои устройства и тарифы](#)

[Карта](#)

[Мои устройства и тарифы](#)

(нажмите кнопку «+ Добавить» и следуйте подсказкам сайта)

3 Спрячьте в авто,

избегая подвижных частей и высоконагреваемых элементов

ЧТО ТАКОЕ РЕЖИМ ПОИСКА И ЧТО ТАКОЕ ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ?

На вашем поисковом устройстве ZANOZA предусмотрено **два режима работы:**

1. Обычный режим — установлен по умолчанию, обладает энергосберегающей функцией, определяет координаты по технологии **LBS** (сотовые вышки).

Внимание! Координаты, полученные в обычном режиме, могут быть менее точными. Обычный режим предназначен для контроля работоспособности Вашего поискового устройства, а не для определения точного местоположения в случае угона. Некоторые отклонения местоположения при этом режиме являются нормой, обусловленной стандартами данной технологии по всему миру.

Этот режим рекомендуется использовать до угона (1 раз в сутки). При таком использовании заряда батареи достаточно на срок службы до 2 лет, что в случае угона за этот период даст возможность воспользоваться Вашим поисковым устройством ZANOZA по назначению и найти автомобиль.

2. Режим поиска — экстренный режим, который необходимо включать только если автомобиль угнан. Определяет координаты по **высокоточной** технологии **GPS** (спутники), но **интенсивно снижает заряд батареи**, а потому его использование ежедневно — неэффективно. **Рекомендуем использовать его только в случае угона.**