

ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЛЛАСТ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТМ «FERON» EB53

Инструкция по применению

1. Описание

Электронный балласт (ЭПРА) EB53 предназначен для запуска и поддержания стабильного режима работы люминесцентных ламп. Может использоваться в аквариумных светильниках и в рекламных световых коробах. ЭПРА предназначен для использования с люминесцентными лампами типа T8 с цоколем G13. Устанавливается на нормально воспламеняемую поверхность.

2. Технические характеристики

Допустимое колебание сетевого напряжения	210-230В			
Частота	50Гц			
Допустимая мощность ламп	1x18Вт	2x18Вт	1x36Вт	2x36Вт
Коэффициент мощности	0,9			
Коэффициент пульсации освещенности	<5%			
Цоколь ламп	G13			
Тип трубки	T8			
Габаритные размеры	195x28x19мм			
Степень защиты от пыли и влаги	IP20			
Рабочие температуры окр. среды	-10..40°C			

3. Комплектация

- ЭПРА;
- Инструкция по эксплуатации;
- набор крепежей;
- коробка упаковочная.

4. Подключение ЭПРА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ РАБОТЫ ЭПРА ТРЕБУЕТСЯ СЕТЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В/50Гц, КОТОРОЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОПАСНЫМ. ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ ПРИБОРА ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ СЕТЕВОМ НАПРЯЖЕНИИ. ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ ПРИБОРА ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ ГРУППУ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ НЕ НИЖЕ III.

- 4.1 Подключите ЭПРА согласно схеме промаркированной на верхней части прибора. Пример схемы, для подключения двух люминесцентных ламп:



- 4.2 Включите питание.

5. Меры безопасности

- 5.1 Не допускать попадания влаги.
- 5.2 Не использовать в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги.
- 5.3 Не использовать с поврежденным корпусом, шнуром питания, не использовать с неисправными патронами и цоколями ламп.
- 5.4 Не допускать отклонения питающего напряжения от допустимого.
- 5.5 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав прибора не входят.

6. Хранение

ЭПРА хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

7. Транспортировка

ЭПРА в упаковке пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

8. Утилизация

ЭПРА утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.