

# СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 12В RGB LS606 (IP20), LS607 (IP65) TM FERON

## ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ.

### Инструкция по эксплуатации.

#### 1. Описание

1. Светодиодная лента RGB TM Feron используется для декоративной подсветки помещений и зданий.
2. Светодиодная лента работает от напряжения 12В постоянного тока, что делает ее применение безопасным и надежным.
3. Подключение ленты осуществляется через адаптер 12В и контроллер светодиодной ленты, идущие в комплекте.

#### 2. Технические характеристики

характеристики	LS606		LS607			
Напряжение питания	12В		12В			
Потребляемая мощность	7,2Вт/м	14,4Вт/м	7,2Вт/м	14,4Вт/м		
Длина ленты в комплекте	3м	5м	3м	5м	3м	5м
Максимальная мощность адаптера 12В в комплекте	30Вт	48Вт	48Вт	72Вт	30Вт	48Вт
Количество светодиодов, шт./м	30	60	30	60		
Тип светодиодов	Smd5050					
Минимальный отрезок ленты	5см (60smd/m), 10см (30smd/m)					
Цвет свечения	RGB					
Дальность передачи	6м (МАКС.)					
Рабочая температура	-25°..+50°C					
Степень защиты от пыли и влаги	IP20		IP65			
Ширина ленты	10мм					

#### 3. Комплектация

- 3.1 Светодиодная лента/катушка.
- 3.2 Адаптер 12В армированный вилкой для подключения к розетке переменного тока 230В.
- 3.3 Контроллер с пультом управления (инфракрасный диапазон 20 режимов, регулировка яркости).
- 3.4 Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
- 3.5 Блистерная упаковка.

#### 4. Монтаж и подключение

- 4.1 Извлеките светодиодную ленту и адаптер питания из упаковки.
- 4.2 Проверьте работоспособность ленты. Соедините светодиодную ленту с контроллером, а контроллер с адаптером через специальные разъемы, а затем подключите адаптер к сети переменного тока 230В (см. рисунок), затем включите питание. Извлеките пластиковую вставку из батареичного отсека пульта управления. Проверьте режимы работы контроллера. Выключите питание.



- 4.3 Смонтируйте ленту на монтажной поверхности. Клеевой состав ленты предназначен для установки ленты в теплом и сухом помещении на чистой гладкой поверхности. При использовании ленты в других условиях, необходимо использовать дополнительные способы крепления ленты. Например, специальный клей, крепежные клипсы или стяжки и т.п. Рекомендуется монтировать ленту в специальный алюминиевый профиль TM Feron – это обеспечит надежное крепление ленты на поверхности, качественный теплоотвод и, следовательно, долгую бесперебойную эксплуатацию светодиодной ленты.

- 4.4 Светодиодную ленту можно резать на кратные отрезки. Длина минимального отрезка ленты 5см. Отрезать ленту можно только в местах специально промаркованных на ленте. Для соединения ленты в местах среза используется специальный соединитель. Чтобы соединить отрезки влагозащищенной ленты, необходимо предварительно зачистить контактную часть ленты от верхнего защитного слоя.
- 4.5 После монтажа ленты подключите адаптер и контроллер согласно приведенной выше схеме и включите питание.

## **5. Работа с пультом дистанционного управления.**

Контроллер светодиодной ленты (в комплекте) имеет 16 стационарных цветовых режимов и 4 динамических режима:

FLASH – переключение 3 цветов;

STORE – переливание трех цветов с медленной сменой оттенков;

FADE – переливание семи цветов;

SMOTH – переключение 7 цветов.

## **6. Меры предосторожности.**

- 6.1 Беречь от перегибов под острым углом.
- 6.2 Беречь от попадания влаги.
- 6.3 Не допускать механических нагрузок.
- 6.4 Не повреждать токоведущие дорожки ленты.
- 6.5 Не отделять клейкий слой от подложки.
- 6.6 Использовать только со стабилизированным источником тока 12В.
- 6.7 Резку ленты проводить только в местах специально промаркованных на ленте.

## **7. Гарантийные обязательства.**

- Замене подлежит продукция TM Feron не имеющая видимых физических повреждений.
- Светодиодная лента TM Feron может использоваться только с источниками питания TM Feron.
- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
- Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях не соответствующих прямому применению продукции TM Feron предназначенной для бытовых нужд.
- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.