



Аккумуляторы AB1840Li, AB1820Li для электроинструментов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение инструмента торговой марки Hammer. Вся продукция Hammer спроектирована и изготовлена с учетом самых высоких требований к качеству изделий. Для эффективной и безопасной работы внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейших справок.

Аккумуляторы **HAMMER AB1820Li PREMIUM, 18.0 В, 2.0 Ач**, и **HAMMER PREMIUM AB1840Li PREMIUM, 18.0 В, 4.0 Ач** предназначены для использования в следующих инструментах:

	AB1820Li PREMIUM, 18.0 В, 2.0 Ач	AB1840Li PREMIUM, 18.0 В, 4.0 Ач
ACD 185 Li 4,0 PREMIUM	Да	Да
PRT 185 Li PREMIUM	-	Да
LZK 185 Li PREMIUM	Да	Да
USM 125 Li PREMIUM	-	Да
FN 185 Li PREMIUM	Да	Да

Запрещается использование аккумулятора в целях, не указанных в настоящей инструкции.

Инструкции по технике безопасности.

- Заряжайте аккумуляторы при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°C. При температуре ниже 5°C может произойти сверхнормативная зарядка, способная повредить структуру его элементов. Аккумулятор не способен заряжаться при температуре выше 40°C. Оптимальная температура от 20 до 25°C. Перед зарядкой горячего аккумулятора дайте ему остыть.

ВНИМАНИЕ! Новый аккумулятор поставляется не полностью заряженным. Необходимо полностью зарядить аккумулятор перед первым использованием.

- Для заряда данных аккумуляторов используйте только предназначенные для этого зарядные устройства **HAMMER** моделей **ZU 18/2 Premium** и **ZU 18/4 Premium**. Рекомендации по работе с зарядным устройством см. в его инструкции по эксплуатации.
- Когда зарядка одной батареи будет полностью завершена, необходимо оставить зарядное устройство в выключенном состоянии примерно на 15 минут, перед тем как приступить к зарядке следующей батареи. Не заряжайте больше чем 2 батареи подряд.
- Избегайте постоянных полных разрядов аккумулятора. У литиевых аккумуляторов отсутствует эффект памяти, для них более предпочтительны частые подзарядки. Глубокие разряды сокращают срок службы литиевых аккумуляторов.
- Избегайте попадания посторонних предметов в паз электрических контактов аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и зарядное устройство.
- Будьте осторожны при обращении с аккумуляторами – не подвергайте их тряске и не роняйте аккумуляторы.
- Избегайте короткого замыкания контактов аккумулятора. Это повлечет его перегрев, что приведет к возгоранию или повреждению аккумулятора. Не прикасайтесь к клеммам никакими проводящими материалами. Не храните блок аккумуляторов в местах, где он может контактировать с другими металлическими предметами.
- Категорически запрещается бросать аккумулятор в огонь.
- Избегайте попадания посторонних предметов в вентиляционные отверстия зарядного устройства. Попадание металлических предметов или легковоспламеняющихся веществ в вентиляционные отверстия зарядного устройства может вызвать замыкание или поломку зарядного устройства.
- Не храните инструмент и аккумуляторы в таких местах, где температура может достичь и превысить значение +50°C. Аккумулятор рекомендуется хранить при температуре 15°C в заряженном состоянии и 1 раз в год выполнять подзарядку для предотвращения его переразряда. При хранении в разряженном состоянии через 2 месяца аккумулятор может полностью выйти из строя.
- Безопасной работе Li-ion аккумуляторных батарей уделяется серьезное внимание. В Li-ion батареях имеются специальные устройства защиты, предотвращающие превышение напряжения заряда выше определенного порогового значения. Дополнительный элемент защиты обеспечивает завершение заряда, если температура батареи достигнет 70°C.
- Литиевые аккумуляторы не подлежат длительному хранению и предназначены для активной постоянной работы.
- Не используйте для зарядки не оригинальные или самодельные зарядные устройства.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС.

Информацию о сертификатах см. на сайте <http://www.hammer-pt.com>

Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения и правил эксплуатации, указанных в данной инструкции по эксплуатации.

Изготовитель:
"Hammer Werkzeug s.r.o.", Rohacova 188/37, Zizkov, 130 00 Praha 3,
Prague, Czech Republic
«Хаммер Вержкцойг с.р.о.», Рохачова 188/37, Жижков, 130 00 Прага 3,
Прага, Чешская Республика
Произведено в КНР

Импортер:
Наименование: ООО "ТДСЗ"
Адрес местонахождения: 188661, Ленинградская область,
Всеволожский район, поселок Мурино, улица Центральная, дом 46,
помещение 21.

Информация для связи: почтовый адрес 190000, Санкт-Петербург,
BOX 1284, ООО "ТДСЗ"

