

Бензиновый генератор резервного электроснабжения с воздушным охлаждением

Модель GG8000-A



- увеличенный топливный бак!10 часов автономной работы.
- трехпозиционный счетчик моточасов(показывает: частоту, напряжение, часы наработки)
- аккумулятор в комплекте(гелевый)
- транспортировочный комплект(колёса, ручки)
- топливо не ниже АИ-92;
- синхронный щеточный генератор;
- электрический старт и ручной старт;
- возможность оборудования комплектом автозапуска;
- глушитель с повышенной производительностью;
- температурный режим эксплуатации от -20 до +40 градусов;
- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;
- недорогая электростанция для использования в загородных домах, стройплощадках и других объектах в качестве резервного источника питания.

Генератор	GG8000-A
Номинальная выходная мощность	6,5кВт
Максимальная выходная мощность	7,0кВт
Коэффициент мощности (cosφ)	1
Частота тока	50 Гц
Номинальное выходное напряжение	220 В
Фаза	1
Выход постоянного тока	12В(8,3А)
Автоматический регулятор напряжения	есть
Защита от перегрузки	есть
Вес	94 кг
Габаритные размеры, ДхШхВмм	725x550x625
Двигатель	
Модель	FN420
Объем двигателя	440 см ³
Количество цилиндров	1
Мощность двигателя	14 л.с./10,3 кВт
Частота вращения	3000 об./мин.
Объем масляной системы	1,0 л.
Потребление топлива (гр/кВт в час≤400)	2,4л
Объем топливного бака	28 л
Уровень шума	≤75 дБ