



#### ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его рабочего состояния, комплектности, наличия штампа торговой организации и даты продажи в гарантийном талоне, являющемся неотъемлемой частью настоящего руководства. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение данного изделия. (Бытовое назначение подразумевает под собой непрерывное использование в течение 15-20 минут, затем отключение на 5 минут). Применение изделия в профессиональных и коммерческих целях не предусмотрено.

#### ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПЫТАЙСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТОЛЬКО В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

- Не используйте клеевой пистолет для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве.
- Не допускайте использования клеевого пистолета невалифицированными, несовершеннолетними лицами или людьми с недостаточными для использования клеевого пистолета физическими данными.
- В случае передачи клеевого пистолета другим лицам подробно расскажите о правилах его использования и дайте ознакомиться с настоящим руководством.
- Не погружайте клеевой пистолет и отдельные его части в воду или другие жидкости.
- Не используйте клеевой пистолет со следами влаги и в местах с повышенной влажностью. В случае эксплуатации в местах с высокой влажностью, а также в других опасных условиях, необходимо подключать клеевой пистолет через разделительные трансформаторы или устройства автоматического отключения электропитания с током срабатывания не более 10mA.
- Не используйте клеевой пистолет, если есть риск взрыва или взрыва, например, близко к легковоспламеняющимся жидкостям или газам.
- Переносите клеевой пистолет, держка его только за рукоятку.
- Не переносите клеевой пистолет во включенном состоянии.
- Убедитесь в том, что параметры сети соответствуют параметрам, указанным на клеевом пистолете и в настоящем руководстве.
- При работе с клеевым пистолетом пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. В случае необходимости воспользуйтесь респиратором, специальными перчатками и очками.
- При работе с клеевым пистолетом рекомендуется надевать подгрудную одежду, чтобы никакие части не контактировали с клеевым пистолетом. Такое убранство, как, например, юбка, может быть опасным.
- Не оставляйте включенный клеевой пистолет без внимания.
- Во избежание сквозняка запрещается прикасаться к силуру клеевого пистолета во время работы.
- Избегайте попадания шнура питания на склоняющуюся поверхность или на горячее сопло.
- Держите шнур питания вдали от источника нагрева, масла и острых предметов.
- Не допускайте присутствия детей, животных или посторонних в рабочей зоне.
- Не присасывайтесь во время работы с клеевым пистолетом к замазанным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плиткам, холодильнику).
- Не кладите клеевой пистолет на бок сразу же после отключения, дождитесь полного остывания сопла.
- При отключении клеевого пистолета от сети держитесь за штекер шнура питания.
- Всегда отключайте клеевой пистолет от электросети, когда Вы его не используете, а также:
  - в случае любых неполадок;
  - перед сменой клеевых стержней, сопла или чисткой;
  - после окончания работы.
- Не подвергайте электронный инструментом после его падения или если на нем видны какие-либо следы повреждения. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта электроинструмента.
- При повреждении шнура питания обратите внимание на изображение опасности его должен заменить изготовитель, его агент или аналогичное квалифицированное лицо.
- Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.
- Работа и техобслуживание должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством.
- Не используйте чистящие средства, которые могут повредить инструмент (бензин и прочие агрессивные вещества).
- Не разрешайте детям контактировать с электроинструментом.

#### ВНИМАНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ ИЛИ В ИНЫХ УСЛОВИЯХ, МЕШАЮЩИХ ОБЪЕКТИВНОМУ ВОСПРИЯТИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И НЕ СЛЕДУЕТ ДОВЕРЯТЬ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ ЛЮДЯМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ ИЛИ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ!

#### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА

- Во время работы держите клеевой пистолет только за рукоятку.
- Не следует использовать, поврежденные клевые стержни. Запрещается использовать клевые стержни недоплаченного диаметра. Это может привести к перегреву или повреждению клеевого пистолета.
- Запрещается устанавливать и использовать принадлежности, не входящие в комплект клеевого пистолета KGG 7/40 (за исключением клеевых стержней, которые являются расходным материалом).
- Не рекомендуется склеивание асбестосодержащих материалов. Обязательно используйте респиратор при работе.
- Рекомендуется работать в сухом хорошо проветриваемом помещении.

#### СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

- Курок подачи клея
- Опора
- Сопло
- Приемник клеевых стержней
- Отверстие для установки клеевых стержней
- Рукоятка
- Шнур питания

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Руководство по эксплуатации
- Клеевой пистолет
- Клеевые стержни (2 шт.)



#### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

**ВНИМАНИЕ!** Перед выполнением любых операций убедитесь, что клеевой пистолет выключен и отключен от питающей сети.

#### УСТАНОВКА КЛЕЕВОГО СТЕРЖНЯ

- Вставьте клеевой стержень через отверстие (5), расположенное на тыльной стороне клеевого пистолета, до упора в приемник (4).
- Не прилагая больших усилий нажмите на курок (1) для прогревания клеевого стержня к нагревательному элементу.
- После завершения эксплуатации оставшуюся часть клеевого стержня можно оставить внутри пистолета.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**ВНИМАНИЕ!** Электроинструмент предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом в температурном диапазоне от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Пистолет клеевой KGG 7/40 применяется для склеивания чистых, сухих и обезжиренных поверхностей при помощи горячего плавкого клея в рамках бытовых нужд. Использование клеевого пистолета не по назначению является основанием для отказа в гарантийном ремонте.

#### ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Перед подключением электроинструмента к питающей сети, убедитесь, что параметры сети соответствуют 220-240 В ~ 50 Гц.
- Подключите штекер шнура питания (8) к сети.
- Переведите переключатель (7) в верхнее положение.
- Для выключения электроинструмента отсоедините штекер шнура питания от сети.

#### ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА СКЛЕИВАНИЯ

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Гладким поверхностям необходимо придать шероховатость. **ПРИМЕЧАНИЕ:** В целях очистки поверхности не допускается использование легковоспламеняющихся растворителей! Температура окружающей среды и температура склеиваемых поверхностей должна быть не ниже +5°C и не выше +50°C. Быстро оставляющие материалы, например, сталь, для улучшения склеивания рекомендуется предварительно подогреть.

#### ОКЛЕИВАНИЕ

- Выдвиньте опору (2) и установите клеевой пистолет на ровную поверхность.
- При необходимости установите клеевой стержень.
- Включите электроинструмент и подождите, пока нагреется сопло (приблизительно 5 мин).
- Нажмите на курок (1) для подачи клея через сопло. Наносить клей рекомендуется линиями или точками.
- Соедините склеиваемые поверхности сразу после нанесения клеевого состава.
- Дайте клею остыть перед использованием склеиваемых поверхностей/предметов.

**ВНИМАНИЕ!** При первом использовании клеевого пистолета, возможно, Вам придется использовать до двух клеевых стержней перед началом подачи клея из сопла.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не пытайтесь удалить неиспользованную часть стержня из клеевого пистолета. При необходимости сменить один клеевой стержень на другой, опустите плавильную камеру; нажмите на курок, затем установите необходимый Вам стержень.

#### ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Хранить клеевой пистолет необходимо при температуре окружающей среды от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей.
- Клеевой пистолет не нуждается в специальном хранении, однако его корпус и рабочее место необходимо содержать в чистоте. Протирать пистолет следует склерой влажной тканью. Допускается применение слабого мыльного раствора. Избегайте попадания жидкости внутрь клеевого пистолета. После притирки клеевой пистолет сухой тканью.
- Остатки клея рекомендуется удалить только после полного остывания пистолета.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

**ВНИМАНИЕ!** При покупке изделия требуйте его проверки на предмет комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантиного талона.

- Гарантинные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантинного талона с указанием в нем даты продажи серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантинного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия.
- Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.
- Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия.
- Правовой основой настоящих гарантинных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.
- Гарантинный срок эксплуатации на изделие составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.
- На наши гарантинные обязательства распространяются только в случае неисправности, выявленные в течение гарантинного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине предприятия-изготовителя.
- Гарантинные обязательства не распространяются:
  - на неисправности изделия, возникшие в результате:
    - неисправности, не предусмотренные настоящим руководством;
    - механического повреждения, вызванного внешними или любым другим воздействием;
    - использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем;
    - применения изделия не по назначению;
    - неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питания и требованиям руководства по эксплуатации;
    - использования при надлежащем исполнении инструкций, раскрытых в настоящем руководстве;
    - попадания внутрь изделия иностранных предметов таких как пыль и т.п.
  - на расходные материалы, подлежащие периодической замене, такие как клеевые стержни.
  - на изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту, модификации неуполномоченными на то лицами.
  - на неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия:
    - обрывы и надрывы шнура питания;
    - скопление царапин, сильные потертости корпуса.
  - на неисправности, возникшие в результате перегрева изделия, повлекшей его выход из строя. К безусловным признакам перегрева относятся:
    - деформации или оплавление деталей и узлов изделия;
    - потемнение или обугливание изоляции проводов.
  - на расходные материалы, подлежащие периодической замене, такие как клеевые стержни.

Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

На детали и узлы, замененные при ремонте в авторизованном сервисном центре, предоставляется гарантия 3 месяца. Техническое освидетельствование инструмента на предмет установления гарантинного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

**СРОК СЛУЖБЫ**  
Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации оборудования в рамках личных нужд и соблюдений правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы электроинструмента может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте [www.kolner-tools.com](http://www.kolner-tools.com).

